




HR50

Activation

Activation de porte par radar hyperfréquence bidirectionnel

Détecteur hyperfréquence à fixation haute (jusqu'à 4 m) facile à utiliser et approprié à de nombreux types de porte



- **Large zone de détection**

Le périmètre de détection allant jusqu'à 4 m de large x 2 m de profondeur¹ garantit l'activation des portes au bon moment pour les zones de grand passage

¹ Pour une hauteur d'installation de 2,2 m

- **Facile à installer**

Montage simple et adapté à tous les environnements grâce au réglage de la zone de détection et au potentiomètre d'ajustement de la sensibilité

- **Design agréable**

Compact et de forme épurée, ce détecteur complète et optimise tous les types de porte

- **Rentable**

Très bon rapport qualité/prix pour satisfaire tous les besoins du marché



www.hotron.com

HOTRON

HR50

Activation



Spécifications techniques

Accessoires



WC_HR50
Cache de protection contre les
intempéries pour le détecteur
HR50

Modèle	Activation de porte piétonne HR50	
Mode de détection	Détection de mouvement par hyperfréquence dans la bande K (24,125 GHz)	
Hauteur d'installation	4000 mm max. (13.1 ft)	
Dimensions du détecteur :	120 mm (L), 70 mm (H), 41,5 mm (P)	
Réglage du champ	Réglage de la largeur :	Réglage de l'antenne sur l'axe gauche/droite : 0°- 30° dans chaque direction)
	Réglage de la largeur :	Réglage de la sensibilité (potentiomètre)
	Réglage de la profondeur :	Réglage de l'antenne vers le haut/bas de 0° à 90° par paliers de 6°
	Réglage de la profondeur :	Réglage de la sensibilité (potentiomètre)
Code IP	54	
Alimentation électrique	12 à 30 V CC, 12 à 24 V CA	
Consommation électrique	40 mA (en 24 V CC)	
Puissance	< 1,4 W	
Puissance d'émission	16 dBm	
Sortie relais	Relais type 1C (un contact de coupure)	
Délai d'attente du relais	1,2 s	
Puissance de commutation max.	125 V CA 0,5 A, 24 V CC 1 A	
Tension de commutation max.	125 V CA / 60 V CC	
Intensité de commutation max.	1 A	
Vitesse de détection min.	0,3 m/s	
Signalisation par DEL	Sous tension	= Vert
	Détection	= Rouge
	Initialisation après mise sous tension	= Rouge/vert clignotant
Température de fonctionnement	de -30 °C à +55 °C (-22 °F à 131 °F)	
Poids	91 g + 160 g (boîtier)	
Couleurs disponibles	Noir : Code produit	= HR50
Accessoires fournis	Câble de raccordement Gabarit de montage Vis de fixation	

Zone de détection à une hauteur d'installation de 2,2 m

